

## Руководство по эксплуатации

# СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

## 25078 4 / 25079 1 / 25080 7 / 25081 4

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение.....	2
Технические характеристики .....	2
Комплект поставки .....	2
Требования безопасности.....	3
Техническое обслуживание .....	4
Гарантия .....	5
Дата производства .....	5
Паспорт изделия .....	5

## НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный светильник предназначен для освещения улиц, бульваров, скверов, парков, площадей и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50Гц в условиях умеренного климата при температуре воздуха -40°С +40°С при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 80% при плюс 15°С. Светильник защищен от пыли и брызг. Светильник предназначен для использования вне помещений. Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Наименование светильника			
	25078 4	25079 1	25080 7	25081 4
Номинальное напряжение, В	230			
Номинальная частота, Гц	50			
Световой поток, Лм	4000	6400	8000	12000
Потребляемая мощность, Вт	50	80	100	150
Цветовая температура, К	6500К			
Степень защиты	IP65			
Размер ДхШхВ, мм	410x120x55	410x120x55	475x140x65	585x160x70
Материал корпуса	алюминий			
Рабочая температура	-40 - +40°С			
Диаметр отверстия под кронштейн	45мм	45мм	52мм	62мм

\*Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Установку светильника производить после ознакомления с руководством по эксплуатации.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.
- Подключение светильника, устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении питающей сети.
- Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки, скрутка проводов недопустима.

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Использовать светильники внутри помещений.
- Эксплуатировать светильник: без рассеивающего стекла, с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами.
- Подключать светильник к поврежденной электропроводке.
- Эксплуатировать светильник без защитного заземления.
- Переделывать конструкцию светильника.
- Устанавливать непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов, имеющих температуру воспламенения менее 200°С, размягчающихся или деформирующихся до достижения этой температуры.

## ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Монтаж, демонтаж и обслуживание должны производиться при отключенном электропитании. При эксплуатации необходимо располагать светильник вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.

Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.

Перед началом монтажа обратите внимание на маркировку проводов: N - ноль, L - фаза и - заземление (желто-зеленый). Сначала подсоедините двухцветный жёлто-зелёный провод к клемме заземления. Затем подсоедините питающие (одноцветные) провода к клеммной колодке.

Если светильник устанавливается на металлической поверхности, поверхность должна быть заземлена.

Затяните фиксирующие болты;

При монтаже светильника обеспечить герметичность соединения проводов.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически проверяйте: наличие и состояние рассеивающих стекол, состояние мест соединения проводов, прочность закрепления светильника.

При загрязнении светильника очистите его поверхность мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные вещества, растворители или другие агрессивные моющие средства. Недопустимо попадание воды на электрические части светильника.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Светильник поставляется упакованным в картонную упаковку или полиэтиленовый пакет. При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность изделий (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения). Не следует хранить светильник на улице или во влажных помещениях. Изделия должны храниться в складском помещении или под навесом в транспортной упаковке.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим требованиям Технического регламента Таможенного Союза.

## ГАРАНТИЯ

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости и ненадлежащих условий эксплуатации.

## ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата изготовления указана на упаковке или корпусе изделия согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления). Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев.

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модель/артикул	Дата продажи	Место продажи	Печать продавца

Producer: New Continent Limited, 1st Road of Kanglong, Xinmao, Industrial Park, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong, China. www.duwi.ru

Производитель: Нью Континент Лимитед, 1 Роуд оф Канглонг, Ксинмао Индастриал Парк, Хенглан Таун, Жонгшан Сити, Гуангдонг, Китай.

Уполномоченная организация в РФ: ООО ТД Пан Электрик, 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, стр 25, тел. 7(495)739-39-20 www.pan-elektrik.ru

Импортер: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9

## RU ПАСПОРТ

1. Наименование продукции, тип, марка, модель  
Светильник уличный светодиодный
2. Область применения:  
Освещение улиц, бульваров и скверов
3. Правила и условия монтажа  
В соответствии с ТУ, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации
4. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)  
Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
5. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции  
Обращаться по месту приобретения.
6. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок  
Дата изготовления указана на упаковке или корпусе согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления)  
Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев
7. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними  
Производитель: Нью Континент Лимитед, 1 Роуд оф Канглонг, Ксинмао Индастриал Парк, Хенглан Таун, Жонгшан Сити, Гуангдонг, Китай.  
Уполномоченная организация в РФ: ООО ТД Пан Электрик 141402, МО, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25.  
Импортер: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д.9
8. Свидетельство о приёмке  
Продукция торговой марки duwi изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
9. Комплектность  
- Изделие  
- Паспорт  
- Упаковка

## KZ Төл құжат

1. Өнімнің атауы, түрі, маркасы, моделі:  
LED көше шам
2. Пайдаланылатын аймағы:  
Көшелерді, бульварларды және қоғамдық бақтарды жарықтандыру
3. Монтаж талабы және ережесі  
Техникалық шартқа сәйкес, қорапта сақталуы тиіс, Жабұлы келікте тасылуы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.
4. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану)  
Зақымданудан қорғау, сымнан ылғалдан қорғаңыз
5. Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат  
Алған жерге хабарласу
6. Өнімнің жасалған айы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі  
Дайындалған күні сериясы бойынша орамада көрсетілген:  
00.00 (алғашқы екі сан - өндіріс ай, екінші екі сан - шығарылған жылы)  
Қызмет мерзімі 5 жыл. Кепілдік мерзімі - 12 ай
7. Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, опармен байланыстың хабарламасы  
Өндіруші: New Continent Limited, 1st Road of Kanglong, Xinmao, Industrial Park, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong, China  
www.duwi.ru  
Ресей Федерациясындағы уәкілетті ұйым: TD Pan Electric, LLC, 141402, Мәскеу облысы, Ресей, Химки, Ленинград қ., 25, тел. 7 (495) 739-39-20 www.pan-elektrik.ru  
Импортер: ООО «Артэкс» ЖШҚ 142003, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово, Западный ықшам ауданы, ул. 25 лет Октября д.9
8. Қабылдау куәлігі  
duwi сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
9. Жинағы  
- Өнім  
- Төл құжат  
- Қорап



## СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

25078 4  
25079 1  
25080 7  
25081 4